

SePoDi EasyAccess Einstellungen

Öffnen Sie in Ihrem lokalen Netzwerk die Config Seite Ihres DigiWeb, BlueBox oder DigiEnergy. Ihre IP "[xxx.xxx.xxx.xxx](#)" und Ihr Admin User und Passwort sollte Ihnen bekannt sein. (default user = **Service** ; default password = **Service**)

z.b.:

<http://xxx.xxx.xxx.xxx/config/>

Wählen Sie den Reiter "Update client" aus:

The screenshot shows the 'DigiWEB Configuration' interface with the 'Update client' tab selected. The page title is 'DigiWEB Configuration (V1.491 / Firmware: V6.005alpha-0)'. The navigation menu includes System, Network, Update client, DigiVISU, Symbols, Security, RSA Security, DigiWEB3-Bus, Serial/MPI/PB, and Input/Output. The 'Update client' section contains the following fields:

Update mode:	no updates
Update server URL:	
Interval:	1 h
State:	Update off
Actions:	
Easy access server: (reverse proxy)	ea.sepodi.de:4001:30000

füllen sie alle Felder gemäß dem Bild aus.

Easy access server: **ea.sepodi.de:4001:30000**

Speichern Sie alles mit OK (2 Buttons !!)

merken Sie sich Ihre MAC (steht oben rechts) und entfernen sie daraus die ":"

Nach ca. 1 min haben Sie Zugriff mit folgenden Link weltweit auf Ihr Gerät:

<https://ea.sepodi.de/ea/mmmmmmmmmmmmm/>

"mmmmmmmmmmmm" ist Ihre MAC-Adresse ohne die ":"

Hinweis:

Sie sollten unbedingt die Passwörter und Zugriffsrechte ändern !!!

Sonst hat die ganze Welt vollen Zugriff auf Ihr Gerät !!!